

Kurzanleitung:

1. Schalten Sie Ihren PC aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
2. Öffnen Sie das PC-Gehäuse.
3. Entfernen Sie die Frontblende des 5,25"-Einbauschachtes.
4. Schieben Sie die Dockingstation in den Einbauschacht.
5. Verschrauben Sie die Dockingstation mit den mitgelieferten Schrauben von beiden Seiten im Einbauschacht.
6. Verbinden Sie die SATA-Datenkabel der Dockingstation mit freien SATA-Anschlüssen auf dem Mainboard (weitere Informationen finden Sie auch im Handbuch Ihres Mainboards).
7. Verbinden Sie das interne USB3.0-Kabel der Dockingstation mit einem freien USB3.0-Anschluss auf dem Mainboard (weitere Informationen finden Sie auch im Handbuch Ihres Mainboards).
8. Verbinden Sie den Stromanschluss auf der Rückseite der Dockingstation mit einem passenden Stromanschluss Ihres Netzteils.

Vor der ersten Verwendung muss die Festplatte partitioniert und formatiert werden:

Die Festplatte formatieren Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste auf **Arbeitsplatz** klicken und anschließend **Verwalten** wählen.

Unter Windows 7 wählen Sie **Start**, klicken dann mit der rechten Maustaste auf **Computer** und schließlich auf **Verwalten**.

Klicken Sie dann auf **Datenträgerverwaltung**. Hier finden Sie die Festplatten und Laufwerke, die Sie formatieren können.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Festplatte und wählen Sie

Partitionieren. Eventuell muss die Platte vorher noch initialisiert werden. Wir empfehlen das Dateisystem NTFS für Windows-PCs. Anschließend können Sie die Festplatte formatieren.

Achtung:

Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Festplatte zur Formatierung ausgewählt haben, da eventuell vorhandene Daten auf der ausgewählten Festplatte beim Partitionieren und Formatieren gelöscht werden!